Tûzfal létrehozása betárcsázós kapcsolatokhoz FreeBSD-vel

Marc Silver

marcs@draenor.org

$FreeBSD: head/hu_HU.ISO8859-2/articles/dialup-firewall/article.sgml 38826 2012-05-17 19:12:14Z hrs $

A FreeBSD a FreeBSD Foundation bejegyzett védjegye.
A gyártók és terjesztõk által használt megnevezések közül sok védjegy jogot követel. Ahol ilyen megnevezés tûnik fel ebben a dokumentumban, és a FreeBSD Projektnek tudomása volt a védjegyrõl, a megnevezést a "™" vagy a "®" szimbólum követi.

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan lehet beállítani tûzfalat a PPP-típusú kapcsolatokhoz a FreeBSD valamint az IPFW segítségével, különös tekintettel az olyan esetekre, ahol dinamikusan kiosztott IP-címmel használjuk a rendszert. Ez a leírás azonban nem tartalmazza magának a PPP-kapcsolatnak a beállítását. A PPP-kapcsolatok létrehozásához kérjük tekintse át a ppp(8) man oldalt.

Fordította: Páli Gábor, utolsó ellenõrzés: 2010.11.28.

1. Bevezetés

A leírásban felvázoljuk azokat a lépéseket, amelyek szükségesek az Internet szolgáltatónk által dinamikusan kiosztott IP címmel rendelkezõ rendszerünk tûzfalának kiépítéséhez. Habár ezen cikk szerzõje minden megtett, hogy ez a leírás minél hasznosabb és pontosabb legyen, örömmel várja az esetleges megjegyzéseket és javaslatokat a `<marcs@draenor.org>` címen.

2. Beállítások a rendszermagban

Az IPFW használatához bele kell fordítani némi támogatást a rendszer magjába. Ha többet szeretne tudni a rendszermag újrafordításáról, kérjük, olvassa el a a rendszermag beállításáról szóló fejezetet a Kézikönyvben (http://www.FreeBSD.org/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/kernelconfig.html). Az IPFW támogatásához az alábbi sorokat kell még hozzáírni a rendszermag konfigurációs állományához:

```
options IPFIREWALL
```

Elérhetõvé teszi a rendszermag tûzfalért felelõs rutinjait.

Megjegyzés: A cikk a FreeBSD 5.X-es verziójának használatát feltételezi. Azoknak a felhasználóknak, akik még a FreeBSD 4.X-es verzióját használják, a rendszermagjukat a *IPFW2* támogatással kell újrafordítaniuk. A FreeBSD 4.X felhasználóknak továbbá javasolt elolvasniuk ezzel kapcsolatosan a ipfw(8) man oldalt, kiemelten odafigyelve a *IPFW2 HASZNÁLATA A FreeBSD-STABLE-ben* fejezetre.

`options IPFIREWALL_VERBOSE`

Naplózott csomagok küldése a rendszernaplóba.

`options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=`*`500`*

Korlátozza az egyezõ tartalmú sorok naplózásának mennyiségét. Ezzel lehetõvé válik, hogy a rendszernapló elárasztásának kockázata nélkül naplózzuk a tûzfal minden egyes tevékenységét, például egy "denial of service" (DoS) típusú támadás esetén. Itt az *500* egy viszonylag jó kiindulási érték lehet, de nyugodtan változtathajuk igényeink szerint.

FigyelemAmikor a rendszermag újrafordítása befejezõdött, *ne indítsuk újra egybõl* a rendszerünket. Ha így cselekszünk, könnyedén kizárhatjuk magunkat belõle! Csak azután szabad újraindítanunk és ezzel mûködésbe hozni a tûzfalat, miután a hozzá tartozó szabályok a megfelelõ helyre kerültek és minden hozzájuk kapcsolódó konfigurációs állományt megfelelõen beállítottunk.

3. Az `/etc/rc.conf` módosítása a tûzfal betöltéséhez

Az `/etc/rc/rc.conf` konfigurációs állományt kell némileg átírnunk a tûzfal betöltéséhez, valamint a hozzá tartozó szabályokat tartalmazó állomány helyének megadásához. Adjuk tehát hozzá az alábbi sorokat a `/etc/rc/rc.conf`-hoz:

```
firewall_enable="YES"
firewall_script="/etc/firewall/fwrules"
```

Ha többet szeretne tudni ezeknek a soroknak a jelentéséről, akkor nézze át a `/etc/defaults/rc.conf` állományt és olvassa el a rc.conf(5) man oldalt.

4. A PPP-ben levõ címfordítás bekapcsolása

Amennyiben a helyi hálózatunkban fellelhetõ további kliensek számára is szeretnénk elérhetõvé tenni az Internetet az átjárónkon át, szükségünk lesz a PPP-ben található hálózati címfordítás (Network Address Translation, NAT) beindítására. Ezt az `/etc/rc.conf`-ben a következõ sorok hozzáadásával tehetjük meg:

```
ppp_enable="YES"
ppp_mode="auto"
ppp_nat="YES"
ppp_profile="internet_beallitasok"
```

Megjegyzés: Ne felejtsük el kicserélni az `internet_beallitasok` értékét a saját betárcsázós beállításait tartalmazó állomány nevére! Ennek nevének meg kell egyeznie a beállításaink `/etc/ppp/ppp.conf` állományban szereplõ nevével.

5. A tûzfal szabályai

Most fogjuk megadni a rendszerünk tûzfalának szabályait. Az itt ismertetésre kerülõ szabályok egy olyan általános sablont kívánnak bemutatni, amely a legtöbb betárcsázós felhasználó számára megfelelnek. Habár kétségtelen, hogy nem fogja mindenki igényeit tökéletesen kielégíteni, azonban segít megmutatni az IPFW mûködésének alapelveit és könnyedén tovább is fejleszthetõ.

Elsõként kezdjük a "zárt tûzfal" alapjaival. A zárt tûzfal lényegében azon a feltevésen alapszik, hogy alapvetõen mindent kizárunk a rendszerbõl. Ezt követõen a rendszergazda egyesével megadhatja azokat szabályokat, amelyeket engedélyezni kíván valamit. A szabályok közül elõszõr mindig azokat adjuk meg, amikkel engedélyezünk, majd azokat, amikkel tiltunk. Az alapfeltételezés szerint tehát a szabályokkal megadunk mindent, amit engedélyezünk a tûzfalon, és minden más pedig automatikusan tiltásra kerül.

Ezt követõen hozzunk létre egy könyvtárat, ahol majd tárolni a fogjuk a tûzfalunk beállításait. Ebben a példában a `/etc/firewall/` könyvtárat fogjuk használni erre a célra. Lépjünk be ebbe a könyvtárba és hozzunk létre egy `fwrules` nevû állományt, ahogy azt az `rc.conf`-ban is megadtuk. Természetesen ez az elnevezés sem kötött, nyugodtan megváltoztathatjuk bármire. A leírás pusztán csak egy példát ad erre.

Most pedig nézzünk egy megjegyzésekkel tûzdelt szabályokat tartalmazó állományt:

```
# Definiálunk egy parancsot a tûzfalat összeállító program elérésére
# (ld. /etc/rc.firewall). Remélhetõleg így könnyebb is lesz olvasni.
fwcmd="/sbin/ipfw"

# Megadjuk a külsõ hálózati csatolót. Ha felhasználói ppp-t használunk,
# akkor ez valószínûleg a tun0 lesz.
oif="tun0"

# Megadjuk a belsõ hálózati csatolót. Ez többnyire (a helyi hálózaton
# is elerhetõ) hálózati kártyánk lesz. Mindenképpen ellenõrizzük, hogy
# jól adtuk-e meg!
iif="fxp0"

# Töröltessünk a rendszerben jelenleg érvényben levõ össze szabályt,
# még mielõtt betöltenénk a sajátjainkat.
$fwcmd -f flush

# Ellenõrizzük az összes csomag állapotát.
$fwcmdl add check-state

# Tiltsuk le az elrejtést a külsõ csatolón.
$fwcmd add deny ip from any to any in via $oif not verrevpath

# Engedélyezzünk minden általunk kezdeményezett kapcsolatot és
# tartsuk is meg az állapotukat. Ellenben tiltsunk minden olyat,
# amihez nincs semmilyen dinamikus szabály.
```

```
$fwcmd add allow ip from me to any out via $oif keep-state
$fwcmd add deny tcp from any to any established in via $oif

# Engedélyezzünk minden kapcsolatot a helyi hálózaton.
$fwcmd add allow ip from any to any via $iif

# Engedélyezzük a helyi (gépen belüli) forgalmat.
$fwcmd add allow all from any to any via lo0
$fwcmd add deny all from any to 127.0.0.0/8
$fwcmd add deny ip from 127.0.0.0/8 to any

# Engedélyezzük az Internetrõl hozzánk látogatóknak, hogy elérhessék
# a 22-es ill. a 80-as portokat. Így ez a példa kifejezetten az SSH
# (sshd) es HTTP (webszerver) típusú kapcsolatokat engedélyezi.
$fwcmd add allow tcp from any to me dst-port 22,80 in via $oif setup keep-state

# Engedélyezzük az ICMP csomagokat: vegyük ki a 8-as típust, ha nem
# szeretnénk a gépünket pingek által elérhetõvé tenni.
$fwcmd add allow icmp from any to any via $oif icmptypes 0,3,8,11,12

# Tiltsunk és naplózzunk minden mást.
$fwcmd add deny log ip from any to any
```

Most már van egy teljesen mûködõképes tûzfalunk, amely csak és kizárólag a 22-es, 80-es portokon enged kapcsolatot létesíteni, és minden egyéb próbálkozást naplóz. Így már nyugodtan újraindíthatjuk a rendszerünket, és ezt követõen a tûzfalunk magától elindul és a hozzá tartozó szabályrendszer betöltõdik. Ha bármilyen hibát találna benne vagy problémába ütközne a használata során, esetleg valamilyen építõ jellegû javaslata van, kérem, keressen meg e-mailben!

6. Kérdések

1. `limit 500 reached on entry 2800`. Ilyen és ehhez hasonló hibaüzeneteket kapok, miután a számítógépem abbahagyja a szabályhoz tartozó eldobott csomagok naplózását. Mûködik még ilyenkor ea tûzfalam?

Ez csupán annyit jelent, hogy az adott szabályt elérte a hozzá tartozó maximális naplóbejegyzést. A szabály maga még mindig aktív, viszont addig nem fog tudni naplózni, amíg nem töröljük valahogy a bejegyzésszámlálóját. Például így lehet törölni az említett számlálót:

```
# ipfw resetlog
```

Vagy úgy is elkerülhetjük ezt a hibaüzenetet, ha növeljük a szabályhoz tartozó naplóbejegyzések számát a rendszermag konfigurációs állományában, az `IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT` beállítás megváltoztatásával, a fentebb leírt módon. A rendszermag újrafordítása eacute;s a rendszer újraindítása nélkül is megváltoztatható ez a korlát, a net.inet.ip.fw.verbose_limit sysctl(8) használatával.

2. Valami nem stimmel. Követtem a leírásban szereplõ utasításokat pontról pontra, de kizártam magamat.

A leírás feltételezi, hogy *felhasználói ppp-t* használunk, és ezért a megadott szabályok a `tun0` (amely megfelel a ppp(8) (azaz *felhasználói ppp, user-ppp*) által létrehozott elsõ kapcsolatnak) felületen keresztül mûködnek. A további kapcsolatok rendre a `tun1`, `tun2` stb. neveket használják.

Továbbá érdemes megjegyezni, hogy a pppd(8) ehelyett a `ppp0` felületet használja, így tehát ha a PPP-kapcsolatot a pppd(8)-al indítottuk el, akkor a `tun0` neveket mindenhol `ppp0` nevekre kell cserélni. Íme egy példa arra, hogyan írjuk át gyorsan a szabályainkat ilyen alakúra (az eredeti szabályokat pedig `fwrules_tun0` néven elmentjük):

```
% cd /etc/firewall
             /etc/firewall% su
             Password:
             /etc/firewall# mv fwrules fwrules_tun0
             /etc/firewall# cat fwrules_tun0 | sed s/tun0/ppp0/g > fwrules
```

Legkönnyebben úgy tudjuk kideríteni, hogy van ppp(8)-t vagy éppen pppd(8)-t használunk, hogy átnézzük az ifconfig(8) kimenetét, amikor már van aktív kapcsolatunk. Például, ha a kapcsolatot a pppd(8)-vel hoztuk létre, akkor valami ilyesmit kellene látnunk (csak a lényeget mutatjuk):

```
% ifconfig
             (kimarad...)
             ppp0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1524
                     inet xxx.xxx.xxx.xxx --> xxx.xxx.xxx.xxx netmask 0xff000000
             (kimarad...)
```

Másrészt viszont a ppp(8)-vel (vagyis *felhasználói ppp*-vel) létesített kapcsolatok esetén nagyjából ezt:

```
% ifconfig
             (kimarad...)
             ppp0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1500
             (kimarad...)
             tun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1524
                     (IPv6 kimarad...)
                     inet xxx.xxx.xxx.xxx --> xxx.xxx.xxx.xxx netmask 0xffffff00
                     Opened by PID xxxxx
             (kimarad...)
```